


Hőmérséklet mérő



Elektronikus hőmérsékletmérő műszer LCD kijelzővel.
124mm hosszú rozsdamentes acél beszűrő szonda.

Alkalmazási területek:

- Légkondicionáló mérés
- Élelmiszeripar
- Mezőgazdaság
- Petrolkémia
- Autóipar
- Konzervipar
- Hűtőházak
- Gyógyszeripar
- Termelésirányítás
- Laboratórium
- Fűtés és szellőztetés
- Energiagazdálkodás



Méréstartomány

Típus	Mértékegység	Méréstartomány	Felbontás	Pontosság
Pocket	°C	-40 .. +200 °C	0.1 °C	-20 °C ... +100 °C között ±1 °C ±2 °C felette
	°F	-40 °F .. +329 °F	0.1 °F	-4 °F ... +212 °F között ±1.8 °F ±3.6 °F felette

Leírás

Kijelző	7.5 x 21 mm
Érzékelő mérete	124 mm
Működési hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C
Elem	1.5 V gombelem
Automatikus kikapcsolás	5 perc
Mérete	240 x 20 x 15 mm
Súly	31 g
Védőtok	
Övcsipesz	

Használat

- Nyomja meg **ON/OFF** gombot. Megjelenik a hőmérsékleti érték.
- Nyomja meg **°C/ °F** funkció gombot, és átvált a mértékegység.
- Nyomja meg **MODE** gombot, a hőmérsékleti érték tartásához (**HOLD** display).
- Nyomja meg újra a **MODE** gombot, a maximális hőmérsékleti érték jelenik meg (**MAX** display).
- Nyomja meg újra a **MODE** gombot, a minimális hőmérsékleti érték jelenik meg (**MIN** display).
- Nyomja meg újra a **MODE** gombot, vissza a főmenübe.
- Lehetőség van törölni a minimális és / vagy maximális hőmérsékleti értékeket a memóriából:
 - Nyomja meg **MODE** gombot, hogy belépjen a **MIN** vagy **MAX** menübe.
 - Nyomja meg újra **MODE** gombot 3 másodpercig folyamatosan nyomva tartva..
 - Amikor "- - -" megjelenik a kijelzőn, akkor a **MIN** és **MAX** adatok törölve lettek.
 - Nyomja meg újra a **MODE** gombot, vissza a főmenübe.



Figyelem

A készülék a memóriájában tárolja a minimális és maximális értékeket kikapcsolás után. Amikor új mérés indul, ellenőrizze a memóriát, és törölje a korábban rögzített értékeket.